

LEGENDE STEUERDRÄHTE RUNDSTEUERUNG

Steuerpolleiter		
Steuerneutralleiter		
Wärmepumpe	°Schliesser	12:10-10:55
Boiler Nacht	°Schliesser	23:00-06:00
Direktheizung, Spitzensperrung, Zusatzheizung,		
Boiler Tag, Sauna und Heubelüftung	°Schliesser	nach Bedarf
E-Ladestation einfach	*Öffner	nach Bedarf
E-Ladestation intelligent	*Öffner	nach Bedarf
PV Kleinanlage (für Anlagen < 30 KVA)	*Öffner	nach Bedarf
PV Grossanlage Produktion 0% - Aus	*Schliesser	nach Bedarf
PV Grossanlage Produktion 30%	*Schliesser	nach Bedarf
PV Grossanlage Produktion 60%	*Schliesser	nach Bedarf
Speicherheizung	°Schliesser	22:00-06:00
Doppeltarif DT	1=HT, 0=NT	22:00-06:00
Max 1		
Max 2		
Reserve		
Reserve		
	Steuerneutralleiter Wärmepumpe Boiler Nacht Direktheizung, Spitzensperrung, Zusatzheizung, Boiler Tag, Sauna und Heubelüftung E-Ladestation einfach E-Ladestation intelligent PV Kleinanlage (für Anlagen < 30 KVA) PV Grossanlage Produktion 0% - Aus PV Grossanlage Produktion 30% PV Grossanlage Produktion 60% Speicherheizung Doppeltarif DT Max 1 Max 2 Reserve	Steuerneutralleiter Wärmepumpe Boiler Nacht Direktheizung, Spitzensperrung, Zusatzheizung, Boiler Tag, Sauna und Heubelüftung E-Ladestation einfach E-Ladestation intelligent PV Kleinanlage (für Anlagen < 30 KVA) PV Grossanlage Produktion 0% - Aus PV Grossanlage Produktion 30% *Schliesser PV Grossanlage Produktion 60% *Schliesser PV Grossanlage Produktion 60% *Schliesser Doppeltarif DT Doppeltarif DT Max 1 Max 2 Reserve

^{*1=}Sperrung, 0=Freigabe

nach Bedarf = Wird nur bei Netzengpässen gesperrt, das Kommando ist im Normalfall 24h nicht gesperrt

Die Leiternummer kann objektspezifisch auch angepasst werden. Wichtig ist die Platzierung einer korrekten Legende neben dem Empfänger.

Beispiel:

Grau Steuerpolleiter
Nr. 0 Steuerneutralleiter
Nr. 1 Wärmepumpe

Nr. 2 Boiler Nacht

Nr. 3 Zusatzheizung und Boiler Tag

Nr. 4 E-Ladestation intelligent

Nr. 5 PV Kleinanlage

Nr. 6 Reserve

Nr. 7 Doppeltarif DT

Verdrahtung Zähler ohne Leistungsmessung

sind mindestens auszurüsten mit:

Steuerneutralleiter und DT

Verdrahtung Zähler mit Leistungsmessung

sind mindestens auszurüsten mit:

Steuerpolleiter, Steuerneutralleiter, DT, Max 1, Max 2, zwei Reserven Nr. x und y

^{°1=}Freigabe, 0=Sperrung